



talento smart B10 mini

Beschreibung

1 TE breite Verteilerzeitschaltuhr ohne Display. Die Programme lassen sich über eine App direkt an Smartphone, Tablet oder PC erstellen und berührungslos über eine Bluetooth-Schnittstelle auf die Uhr übertragen. Je nach Bedarf können die Programme sowohl mit und ohne Datum erstellt werden. Wobei auch mehrere Wochentage individuell kombiniert und zusammengefasst

werden können. Die talento smart B10 mini bietet Platz für datumsunabhängige und datumsabhängige Programme und umfasst eine Kapazität von 100 Speicherplätzen. Das platzsparende Design eignet sich besonders für das Nachrüsten in eng besetzten Verteilerzeitschaltsschränken.

Produktauswahl

Programm	Programmfunktionen	Anzahl Kanäle	Typ	Artikel-Nr.
Wochenprogramm	EIN-AUS	1	talento smart B10 mini	43.02.0005.1

Zeitschalttechnik

Digitale Zeitschaltuhren, DIN-Schiene, Wochenprogramm

Technische Daten

	talento smart B10 mini
Betriebsspannung	110–230 V AC
Frequenz	50–60 Hz
Breite	1 TE
Montageart	DIN-Schiene
Kontaktart	Wechsler
Gangreserve	3 Tage
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \phi = 1$	16 A
Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \phi = 0,6$	10 A
Glüh-/Halogenlampenlast	2600 W
Kompaktleuchtstofflampen	Bis zu 322 W
LED-Lampe < 2 W (typ.)	100 W
LED-Lampe > 2 W (typ.)	360 W
Kürzeste Schaltzeit	1 min
Ganggenauigkeit bei 20 °C	typisch $\pm 0,3$ s/Tag (Quarz)
Stand-by Leistung	< 1 W
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1
Umgebungstemperatur	–20 °C ... +55 °C

Anschlussbeispiel

